

## Digital Channel Amplifier

### ACE MUX8

SKU : ADD631CXX0xxx

#### Main Features:



- Input : 4 Input 1 input Antenna with 5 channel filter, 3 input wideband
- Gain : 40 dB +/- 2 dB
- Nominal input Level : 60-80 dBuV.
- Gain Control : Adjust 0 - 20 dB.
- Max Output Level : 120 dBuV.
- Noise Figure : 4.5 dB.
- Power Voltage : AC 220V 50 Hz

#### Manual

Digital Channel Amp. เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับปรับสัญญาณดิจิตอลทีวีให้มีความแรงของสัญญาณให้เท่ากันทุกช่องโดยสามารถปรับแยกในแต่ละ MUX ได้อย่างอิสระพร้อมช่องรวมสัญญาณแบบรองรับตลอดย่านความถี่ (Wideband) จำนวน 3 ช่องรองรับการรวมสัญญาณจาก Headend ทั้งในระบบ Analog และ Digital Headend ทำให้สัญญาณสามารถปรับให้เท่ากันในทุกช่องสามารถส่งเข้าไปในโครงข่ายสายสัญญาณทีวีได้โดยไม่มีปัญหา

